

Firmware-Update RM3 (UM595)

1. Die Datei **FW5632UV.bin** ins Hauptverzeichnis einer **leeren** SD-Karte kopieren (nicht in ein Unterverzeichnis/Ordner).
2. Verändern Sie nicht den Dateinamen (z.B.: durch mehrmaligen Download)
3. Den seitlichen Schieber (linke Seite) der SD-Karte auf LOCK (nach unten) schieben.
4. SD Karte in die Wildkamera einlegen
5. Wildkamera auf SETUP schalten

Sobald nach einigen Sekunden am Display das Reviermanager Logo erscheint, wurde das Update abgeschlossen.

Kontrolle: Im Menü "SYS" mit der Pfeiltaste nach unten bis zur "SOFTWAREVERSION" und mit der OK-Taste bestätigen. Wenn die aktuelle Version angezeigt wird, war das Update erfolgreich.

Auf Werkseinstellungen zurücksetzen: Bei der Kamera die MENU-Taste drücken und mit der Pfeiltaste nach RECHTS bis "SYS" schalten. Weiter mit der Pfeiltaste nach UNTEN bis "WERKSEINSTELLUNGEN" und mit der OK-Taste bestätigen.

Jetzt können im Menü die gewünschten Einstellungen neu ausgewählt werden. Kamera auf OFF, die SD-Karte entweder mit seitlichem Schieber nach oben schieben (entsperren) oder die andere SD-Karte verwenden. Dann Kamera auf SETUP schalten, einwählen lassen und auf ON stellen.

Wenn Sie diese Datei am PC oder über SETUP "SD FORMATIEREN" wieder löschen, können Sie dieselbe SD-Karte in der Kamera wiederverwenden.

Achtung: Es funktionieren SD Karten mit max. 32GB, bitte keine MicroSD-Karten mit Adapter verwenden.